

RX-Multi 300-868 MHz

1. Спецификации RX-Multi

2. Избор на Марка

С 8-битовия DIP превключвател потребителите могат да избират различни марки дистанционни канали за управление. Изборът на марката е показан в таблица 1.

3. Обучение на Дистанционно Управление

Многочестотният контролер има две независими изходни канала, всеки с независими бутони за обучение K1, K2.










4. Захранване

Многочестотен контролен обхват на захранване: AC / DC12 ~30V

5. Как да въведете контролер, за да съответства на дистанционните и да изтриете всички дистанционни контроли

- 1) Първо изберете правилната марка за дистанционно управление, която да въведете чрез превключвателя за набиране;
- 2) Натиснете бутона за научаване (K1 или K2) и цифров дисплей на съответния номер канали. Натиснете бутона на дистанционното управление и номера на цифровата тръба мига 2 пъти, след което този бутон успешно е вкаран в R-Multi.
- 3) Повторете стъпка 2 за друг бутон.
- 4) 2 канала в режим на един и съща марка

Изчистване на всички данни на картата с памет - натиснете и задръжте бутона за учене и цифровия номер ще започне да светва. Продължавайте да натискате този бутон, докато индикаторът за цифров номер не изгасне. Всички данни в картата с памет ще бъдат перманентно изтрети.

Item	Selection Dipswitch	Marcas /Brands	Frec.	Observations
1		NICE FLORS	433.92MHz	
2		MARANTEC	433.92MHz	
3		UNIVERSALFIXE CODE/CODIGO FIJO	433.92MHz	Fixe code
4		FAAC XT4 433RC Rolling Code	433.92MHz	
5		Universal Rolling code	433.92MHz	433.92MHZ
6		CODIGO FIJO	300.00MHz	frec.300.00MHz

Brand Selection

7		CODIGO FIJO	310.00MHz	frec.310.00MHz
8		CODIGO FIJO	315.00MHz	frec.315.00MHz
9		CODIGO FIJO	318.00MHz	frec.318.00MHz
10		CODIGO FIJO	330.00MHz	330.00MHz
11		CODIGO FIJO	390.00MHz	390.00MHz
12		Rollingcode fixe code	315.00MHz	
13		Hormann Marantec Berner	868.00MHz	
14		Sommer	868.00MHz	

Brand Selection

15		BFT	433MHz	
16		BENINCA	433MHz	
17		KEY	433MHz	
18		NICE-SMILO	433MHz	
19		HormanEcostar	433MHz	

|