

Едноканален програмируем модул за дистанционно управление

Технически данни:

Захранващо напрежение:	от 12 до 36 V AC/ DC
Собствена консумация:	10 mA при изключени релета
Изход:	Релеен с превключващи контакти
Честота на радиоканала:	433 MHz
Брой на програмируемите ДУ:	до 250 бр.
Тип на кодиране на ДУ:	скачащ код

Програмиране:

Запаметяване на ДУ:

Задържа се бутон S1 за една секунда, индикатора LD2 светва зелено.

Отпуска се бутон S1. Натиска се бутон на ДУ.

Индикатора LED премигва с което запаметяването е приключено.

Запаметяване на друго ДУ се прави по начина описан по горе.

Изтриване на ДУ:

Задържа се натиснат бутон S1 докато премигне индикатора LD2 /около 10 сек./ и се отпуска.

Всички ДУ са изтрити от паметта на модула.

ВНИМАНИЕ: Смяната на режимите да се прави само при изключено захранване!

J1 ●● Режим 1 : При включване на захранващото напрежение релето е изключено. Релето се включва от бутон S1 на ДУ и остава включено до изтичане на зададеното време. Времето се задава като се натисне и задържи S1 3-4 sec. LD2 премигва, бутон S1 се отпуска, LD2 премигна на всяка секунда. Желаното време се задава с еднократното натискане на бутон S1.

J1 ☐☐ Режим 2 : При включване на захранващото напрежение релето е изключено. Релето се включва от бутон S1 на ДУ и остава включено до повторното натискане на бутон S1 на ДУ.

